

显微镜用电磁快门系统。可以组装到现有的显微镜中使用，装拆方便。
非常适用于多时段或荧光观测等的显微镜观测。



- 开口径为 $\phi 25\text{mm}$ 的中心对称圆形开放型快门。
- 控制器可选购1轴用，或2轴用的型号。
- 借用演示程序 [BSH-Demo-Software] 可方便地实现计算机控制。

技术指标			
型号	适用显微镜型号	快门台数 〔台〕	快门控制品番
BSH2-RIX-2-1	奥林巴斯・IX71, IX81, IX73, IX83 (透过 / 落射兼用) BX51, BX61, BX53, BX63, MVX10 (落射用)	1	SSH-C2B
BSH2-RIX-2-2		2	SSH-C2B
BSH2-RIX-1-1		1	SSH-C1RA-H
BSH2-RTi-2-1	尼康・Ti, TE2000, Ni (落射用)	1	SSH-C2B
BSH2-RTi-1-1		1	SSH-C1RA-H
BSH2-TTi-2-1	尼康・Ti, Ni (透过用)	1	SSH-C2B
BSH2-TTi-1-1		1	SSH-C1RA-H
BSH2-R/TTi-2-2	尼康・Ti, Ni (透过 / 落射兼用)	2	SSH-C2B

- ※1 请注意确认显微镜的型号和安装形式。
※2 以上组件中包含了连接用电缆。(但是，延长电缆需要另外购买。)
※3 但不包含和计算机连接用的通讯电缆。(通讯电缆需要另购)
※4 承接定制，欢迎咨询。

快门控制器



< 1轴型 — SSH-C1RA-H >

- 方便使用的小型控制器。
- 标配TTL外部控制接口。
- 可选购脚踏开关或TTL控制用电缆。



< 2轴型 — SSH-C2B >

- 有定时模式，可设定控制快门的开闭时间，实现自动反复动作。
- 通过更改快门控制器内部的设定，既可驱动新型号的BSH2(SSH-25RA)也可驱动旧型号的BSH(SSH-R)。

技术指标		
型号	SSH-C1RA-H	SSH-C2B
类型	1轴型	2轴型
控制功能	开关动作	开关动作/定时动作
接口	TTL	RS232C/USB/TTL
外部输入信号	开/闭: 5 / 0V	0 / 5V:开/闭 或 闭/开 (通过ACTIVE IO切换)
外形尺寸〔mm〕	(W) 80 × (H) 40 × (D) 80 ※不含突起部	(W) 220 × (H) 75 × (D) 180 ※不含突起部
自重〔kg〕	0.3	1.8
电源	DC5V ※专用AC电源	DC24V ※专用AC电源
附属品	专用AC电源, TTL接口用接插件, 使用说明书	专用AC电源, 使用说明书

※我们保留不事先通告而更改外观，改良性能的权利。

应用系统

光学元件・薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

显微镜

光通讯

干涉仪

检查 / 观察

生物光学

激光加工